

## Industrijski priključni pribor

### Opis

Za industrijski priključni pribor izrađen po CEE normama, karakteristična je konstrukcija različitih tipova pribora kojim je riješen problem moguće pogrešne montaže. Kod pribora za napon 230V i 400V zaštitni kontakt je uvijek u položaju 6 h (položaj brojke 6 na satu). Taj kontakt deblji je od faznih, čime je onemogućena zamjena faza i pogrešan priključak. Pribor 24 V je ljubičaste, pribor 230 V plave i pribor 400 V crvene boje.

Dimenzije pribora su za svaku nazivnu struju različite.

### Broj polova

2 P - pribor za jednofazna trošila naponom 24 V

2 P +  $\perp$  pribor za jednofazna trošila naponom 230 V

3 P +  $\perp$  pribor za simetrična trofazna trošila (motore)

3 P + N +  $\perp$  pribor za trofazna nesimetrična trošila

Izolacioni dijelovi izrađeni su od kvalitetnog termoplasta otpornog na udar i niske temperature. Materijal zadržava stabilnost oblika i do 120 °C te je otporan na kemikalije i na starenje.

### Izbor tipova

Priključnica

Priključnica ugradbena

Natikač

Utikač

Utikač ugradbeni

Utikač za uređaje

U prodaji je pribor zaštićen od prskajuće vode (IP447) ili u vodootpornoj izvedbi (IP 677).

### Upotreba

Industrijski priključni pribor upotrebljava se za priključivanje prenosivih električnih trošila u industriji, na gradilištima, u zanatskim radionicama i u zemljoradnji.

## Priključnica IP 447

$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
16	24	004421102	2P	235	10

$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
16	230	004422103	2P + $\perp$	235	10
16	400	004423104	3P + $\perp$	255	10
16	400	004423105	3P + N + $\perp$	275	10
32	400	004423304	3P + $\perp$	340	10
32	400	004423305	3P + N + $\perp$	355	10
*32	400	004423365	3P + N + $\perp$ + $\$$	355	10

\* Priključnica uključuje i priključnicu šuko

$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
63	400	004423604	3P + $\perp$	1070	5
63	400	004423605	3P + N + $\perp$	1140	5



## Priključnica IP 677



$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
16	230	004425103	2P+ $\underline{\text{PE}}$	240	10
16	400	004426104	3P+ $\underline{\text{PE}}$	305	10
16	400	004426105	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	340	10
32	400	004426304	3P+ $\underline{\text{PE}}$	455	10
32	400	004426305	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	500	10

## Priključnica IP 677



$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
63	400	004426604	3P+ $\underline{\text{PE}}$	1100	5
63	400	004426605	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	1180	5
125	400	004426854	3P+ $\underline{\text{PE}}$	1910	5
125	400	004426855	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	2020	5

## Ugradbena priključnica IP 447



$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
16	24	004431102	2P	135	10
16	230	004439103	Šuko	60	20
16	230	004432103	2P+ $\underline{\text{PE}}$	130	10
16	400	004433104	3P+ $\underline{\text{PE}}$	190	10
16	400	004433105	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	215	10
32	400	004433304	3P+ $\underline{\text{PE}}$	245	10
32	400	004433305	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	250	10

$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
63	400	004433604	3P+ $\underline{\text{PE}}$	700	5
63	400	004433605	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	750	5

## Ugradbena priključnica IP 677



$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
16	230	004435103	2P+ $\underline{\text{PE}}$	160	10
16	400	004436104	3P+ $\underline{\text{PE}}$	220	10
16	400	004436105	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	250	10
32	400	004436304	3P+ $\underline{\text{PE}}$	330	10
32	400	004436305	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	320	10
63	400	004436604	3P+ $\underline{\text{PE}}$	760	5
63	400	004436605	3P+N+ $\underline{\text{PE}}$	820	5

## Natikač IP 447 fleksibilna uvodnica

$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
16	24	004441102	2P	180	10
16	230	004443103	2P+⏚	180	10
16	400	004445104	3P+⏚	205	10
16	400	004445105	3P+N+⏚	240	10
32	400	004445304	3P+⏚	310	10
32	400	004445305	3P+N+⏚	345	10



## Natikač IP 447 OG vijačna uvodnica

$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
63	400	004446604	3P+⏚	980	5
63	400	004446605	3P+N+⏚	1030	5



## Natikač IP 677

$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
16	230	004448103	2P+⏚	220	10
16	400	004449104	3P+⏚	230	10
16	400	004449105	3P+N+⏚	305	10
32	400	004449304	3P+⏚	400	10
32	400	004449305	3P+N+⏚	475	10
63	400	004449604	3P+⏚	1030	10
63	400	004449605	3P+N+⏚	1090	5
125	400	004449854	3P+⏚	1690	5
125	400	004449855	3P+N+⏚	1810	5



## Utikač IP 447 fleksibilna uvodnica

$I_n$	$U_n$	šifra	broj polova	težina	pakiranje
[A]	[V]			[g]	[kom]
16	24	004451102	2P	140	10
16	230	004453103	2P+⏚	160	10
16	400	004455104	3P+⏚	170	10
16	400	004455105	3P+N+⏚	205	10
32	400	004455304	3P+⏚	275	10
32	400	004455305	3P+N+⏚	305	10



### Utikač IP 447 OG vijačna uvodnica



$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	šifra	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
63	400	004456604	3P+⏏	850	5
63	400	004456605	3P+N+⏏	860	5

### Utikač IP 677



$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	šifra	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
16	230	004458103	2P+⏏	195	10
16	400	004459104	3P+⏏	230	10
16	400	004459105	3P+N+⏏	260	10
32	400	004459304	3P+⏏	370	10
32	400	004459305	3P+N+⏏	400	10
63	400	004459604	3P+⏏	870	5
63	400	004459605	3P+N+⏏	880	5
125	400	004459854	3P+⏏	1440	5
125	400	004459855	3P+N+⏏	1560	5

### Utikač za opremu IP 447



$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	šifra	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
16	24	004471102	2P	155	10
16	230	004472103	2P+⏏	130	10
16	400	004473104	3P+⏏	235	10
16	400	004473105	3P+N+⏏	260	10
32	400	004473304	3P+⏏	270	10
32	400	004473305	3P+N+⏏	300	10

### Utikač ugradbeni IP 447



$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	šifra	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
16	230	004462103	2P+⏏	140	10
16	400	004463104	3P+⏏	215	10
16	400	004463105	3P+N+⏏	240	10
32	400	004463304	3P+⏏	290	10
32	400	004463305	3P+N+⏏	315	10